



LightED

series

FICHA TÉCNICA DOWNLIGHTS MONET

07 / 08 / 2018



DOWNLIGHTS MONET

Downlights LED de superficie y empotrables Serie MONET 18W, 24W



Descripción del Producto

Downlights SMD de superficie con sistema Clip-On para una instalación más sencilla. Incluyen un driver integrado. Diámetro de corte regulable para posibilidad de instalación empotrable. Series Monet y Monet Square disponibles en color Blanco, en dos tamaños distintos.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (35.000h)
- No regulables
- No direccionales
- Clase Energética A+

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2006/95/EC**
- **EMC Directive 2004/108/EC**
- **ROHS**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos comerciales

Codigo	Referencia	Potencia	Kelvin	Color	Peso	Embalaje
67668	DOWN MONET 12W 30K	12W	3000K	Blanco		1
67669	DOWN MONET 12W 40K		4000K			
67670	DOWN MONET 12W 60K		6000K			
67671	DOWN MONET 18W 30K	18W	3000K		400g	
67651	DOWN MONET 18W 40K		4000K			
67652	DOWN MONET 18W 60K		6000K			
67672	DOWN MONET 24W 30K	24W	3000K		675g	
67653	DOWN MONET 24W 40K		4000K			
67654	DOWN MONET 24W 60K		6000K			
67655	DOWN MONET SQ 18W 40K	18W	4000K		400g	
67656	DOWN MONET SQ 18W 60K		6000K			
67657	DOWN MONET SQ 24W 40K	24W	4000K		675g	
67658	DOWN MONET SQ 24W 40K		6000K			

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Grado IP	Clase
220V-240V	50-60Hz	12W	12kWh/1000h	950lm	80	IP20	A+
		18W	18kWh/1000h	1500lm			
		24W	24kWh/1000h	2000lm			

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
35.000h	20.000	>0,7	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

POTENCIA	MONET	MONET SQUARE
12W	160 x 13 mm	No disponible
18W	215 x 13 mm	218 x 218 x 13 mm
24W	290 x 13 mm	291 x 291 x 13 mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.



Cómo instalar los Downlights Monet

Los downlights Monet pueden instalarse de forma sencilla en superficie o empotrados.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN ASEGÚRESE DE QUE LA LUZ ESTÉ DESCONECTADA

Opción 1: Instalación en superficie con el sistema Clip-ON

1. Atornille el soporte metálico al techo.
2. Conecte el downlight al cable de la luz.
3. Empuje el cuerpo del downlight hacia el soporte hasta que escuche un CLICK.
4. Encienda la luz y ¡listo!



Opción 2: Instalación empotrable con muelles deslizables

1. Instale los muelles deslizables en el soporte metálico.
2. Fije el sistema al orificio del techo. No importa el tamaño de este ya que, gracias a sus muelles deslizables, podrá ajustar las pinzas de sujeción al diámetro que desee.
3. Conecte el downlight al cable de la luz.
4. Empuje el cuerpo del downlight hacia el soporte hasta que escuche un CLICK.
5. Encienda la luz y ¡listo!

