



LightED

series

FICHA TÉCNICA

DOWNLIGHTS MONET CUSTOM

08 / 01 / 2019



DOWNLIGHTS MONET CUSTOM

Downlights LED de superficie y empotrables Serie MONET Custom 18W, 24W

Descripción del Producto

Downlights SMD de superficie con sistema Clip-On para una instalación más sencilla.
Incluyen un driver integrado. Diámetro de corte regulable para posibilidad de instalación empotrable.
La Serie Monet Custom incorpora un sistema magnético para cambiar el color de la carcasa. Disponibles en color blanco, puedes vestirlos con aro en color níquel o en color bronce.

Principales Características

- Elevada eficiencia
- Mayor vida útil (35.000h)
- No regulables
- No direccionales
- Clase Energética A+

Aplicaciones

- Indicadas para uso doméstico


Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2006/95/EC**
- **EMC Directive 2004/108/EC**
- **ROHS**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.





Datos comerciales

Codigo	Referencia	Potencia	Kelvin	Color	Embalaje
67673	DOWN MONET CM 18W 40K	18W	4000K	BLANCO	1
67695	DOWN MONET CM 18W 60K		6000K		
67674	DOWN MONET CM 24W 40K	24W	4000K		
67696	DOWN MONET CM 24W 60K		6000K		
67675	ARO MONET CM NICKEL 18W	PARA 18W		NICKEL	
67691	ARO MONET CM NEGRO 18W			NEGRO	
67676	ARO MONET CM BRONCE 18W			BRONCE	
67677	ARO MONET CM NICKEL 24W	PARA 24W		NICKEL	
67692	ARO MONET CM NEGRO 24W			NEGRO	
67678	ARO MONET CM BRONCE 24W			BRONCE	

Datos Técnicos

Voltaje	Frec.	Potencia	Consumo	Lumens	Ra	Grado IP	Clase
220V-240V	50-60Hz	18W	18kWh/1000h	1500lm	80	IP20	A+
		24W	24kWh/1000h	2000lm			

*La potencia tendrá una pequeña tolerancia dependiendo de la tensión a que sea alimentada la lámpara

Datos relativos a la vida de la lámpara

Vida útil	Ciclos On /Off	Factor Mantenimiento Lumínico	Tiempo de Encendido	Tiempo de calentamiento hasta el 60% de su flujo lum.
35.000h	20.000	>0,7	<0,5 segundos	<1 segundo

Dimensiones

POTENCIA	MONET
18W	215 x 13 mm
24W	290 x 13 mm

*Las dimensiones de la lámpara tienen una tolerancia de entre 0,5mm y 2mm debido a su proceso de producción.



Cómo instalar los Downlights Monet

Los downlights Monet pueden instalarse de forma sencilla en superficie o empotrados.

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN ASEGÚRESE DE QUE LA LUZ ESTÉ DESCONECTADA

Opción 1: Instalación en superficie con el sistema Clip-ON

1. Atornille el soporte metálico al techo.
2. Conecte el downlight al cable de la luz.
3. Empuje el cuerpo del downlight hacia el soporte hasta que escuche un CLICK.
4. Encienda la luz y ¡listo!



Opción 2: Instalación empotrable con muelles deslizables

1. Instale los muelles deslizables en el soporte metálico.
2. Fije el sistema al orificio del techo. No importa el tamaño de este ya que, gracias a sus muelles deslizables, podrá ajustar las pinzas de sujeción al diámetro que desee.
3. Conecte el downlight al cable de la luz.
4. Empuje el cuerpo del downlight hacia el soporte hasta que escuche un CLICK.
5. Encienda la luz y ¡listo!

