



# LightED

series

## FICHA TÉCNICA

### MODULO WIFI

28 / 01 / 2021



## MODULO WIFI

Módulo Wifi para controlar cualquier dispositivo desde tu móvil o tablet.



### Descripción del Producto

Controlar la iluminación de tu hogar, o incluso la calefacción, desde tu smartphone o Tablet es muy sencillo gracias a los nuevos dispositivos de LightED Wifi Smart. Compatible y con los dispositivos Amazon Alexa y Google Home a través de la app Smart Life. El módulo wifi está pensado para instalarlo dentro de una caja de registro o mecanismo; normalmente utilizado para controlar la iluminación de techo en una estancia. Tenga en cuenta que la instalación del módulo wifi debe llevarse a cabo por un electricista especializado.

### Principales Funciones

1. Encendido/Apagado.
2. Cuenta atrás (countdown). Puedes indicar un tiempo determinado para que empiece a funcionar el dispositivo.
3. Temporización (Schedule). Puedes programar un horario específico para el funcionamiento de los dispositivos.

### Aplicaciones

- Indicado para uso doméstico y profesional

### Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2014/35/EU**
- **EMC Directive 2014/30/EU**
- **RoHS Directive 2011/65/EU**

### Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



## Datos Técnicos

CÓDIGO	66090
REFERENCIA	ENCHUFE WIFI
TENSIÓN ENTRADA	220V-240V
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
CORRIENTE	10A
CARGA MÁXIMA FP=1	2300W
CARGA MÁXIMA FP=0,5	1150W
SEÑAL WIFI	2,4GHz
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C ~ +50°C
GRADO IP	IP20
DIMENSIONES	40x20x41mm

## Funcionamiento y configuración

Para el control del enchufe Wifi, es necesario:

1. Estar conectado a una red Wifi.
2. Disponer de teléfono móvil o Tablet
3. Descargarse la aplicación de control Smart Life (disponible en Google Play y en la App Store).
4. Descargarse la app de Amazon Alexa si se desea control por voz (también disponible en Google Play y en la App Store).

### CONTROL DESDE APP SMART LIFE

En caso de no tener una cuenta en la aplicación Smart life:

1. Asegúrese de que su móvil o Tablet está conectado a la red Wifi.
2. Descárguese la app Smart Life
3. Una vez descargada, abra la aplicación.
4. Regístrese en la app con su correo electrónico, introduzca el código de verificación que le habrán enviado al e-mail y establezca una contraseña.
5. Ya puede añadir sus dispositivos de iluminación siguiendo las indicaciones en la pantalla.

Nota: En caso de disponer ya de una cuenta en la aplicación Smart Life, introduzca su nombre de usuario y login, se debe de tener en cuenta que para una correcta vinculación de la pastilla Wifi a la APP Smart life, se debe de tener el bluetooth activado, así como para su correcto funcionamiento.



### **Añadir nuevos dispositivos:**

Una vez realizadas las acciones descritas en el apartado anterior, siga los siguientes pasos para añadir nuevos dispositivos:

1. En el menú vaya a Añadir Dispositivos>Eléctrico>Interruptor Wifi
2. Ponga el módulo en modo configuración, presionando el interruptor durante 5 segundos. Cuando entre en dicho modo, la luz azul de la pastilla (situada en la parte de atrás) comenzará a parpadear.
3. En la app, pulsar "Comenzar a buscar dispositivo" Una vez encontrada, se mostrará en la pantalla. Confirme. El enchufe se ha guardado en el dispositivo, podrá cambiar el nombre en la pestaña de modificaciones.
4. Ahora ya puede controlar las diferentes funciones del enchufe desde su móvil o Tablet.

Nota: Una vez vinculada a la APP Smart Life, automáticamente deberá de quedar vinculada a la aplicación Alexa. De no ser así repita los mismos pasos en la aplicación Alexa desde su móvil o Tablet.

Nota: El botón de Encendido/Apagado, se puede usar como botón de restauración, al mantenerlo presionado puede restablecer la base de enchufe Wifi a los valores predeterminados de fábrica. Haga esto solo si esta seguro de que desea borrar todas sus configuraciones.

## **FUNCIONES**

### **Encendido/Apagado:**

El encendido y apagado de la base de enchufe Wifi se puede realizar de dos maneras.

1. Desde la propia base presionando el botón situado en su parte frontal.
2. Desde la App Smart Life.

Nota: En el caso de tenerlo vinculado a Alexa, el encendido apagado se realizará con el comando de voz correspondiente.

### **Cuenta regresiva (countdown):**

Es una cuenta atrás en donde se puede poner el tiempo en el que queremos que se encienda o apague.

Ejemplo: si esta apagada y ponemos que en 1 minuto se encienda, hará una cuenta de 60 seg a 0 seg y la carga a él conectada se encenderá y de igual manera sería para el caso contrario.

### **Temporización (Schedule):**

Se puede programar hora y día a la que queremos que la carga a él conectada se encienda y se apague o viceversa.

Ejemplo: si programamos que se encienda el lunes a las 22:30 de la mañana y se apague ese mismo día a las 00:00, la carga conectada al enchufe se encenderá a la hora programada del lunes (22:30) y se apagará ese mismo día a la hora programada (00:00), esta función se puede dejar fija para que se repita todos los lunes de cada semana.