



MANUAL DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PRODUCTO: BASE DE ENCHUFE WIFI REGULABLE

Tenga en cuenta:

1. Solo para uso en interiores, no lo use en exteriores ni en habitaciones húmedas.
2. Para su correcto funcionamiento, es necesario cumplir con las especificaciones de mínimo y máximo de vatios (ver especificaciones).
3. Este regulador de enchufe solo es adecuado para iluminación regulable.

Especificaciones.


- Tensión de funcionamiento: 220-240V
- Frecuencia: 50Hz.
- Carga máxima: 100W
- Carga mínima: 5W.
- Modo de regulación: corte de fase.
- Lámparas led regulables: 5-50W
- Iluminación halógena BT con transformadores electrónicos: 5-100W
- Iluminación incandescente: 5-100W.

Nota: Para el correcto funcionamiento del dispositivo, solo se puede utilizar con bombillas.

Características

1. Especialmente para regular lámparas de pie o lámparas de mesa
2. Dispositivo de seguridad para niños (enchufe especial)
3. Compatible con la mayoría de las marcas de lámparas led regulables (90%)
4. Regulación silenciosa
5. Ahorra energía
6. Compatible con la APP tuya y Smart life.

Para el control del enchufe Wifi, es necesario:

1. Estar conectado a una red Wifi.
2. Disponer de teléfono móvil o Tablet
3. Descargarse la aplicación de control **Smart Life**  o **Tuya** (disponible en Google Play y en la App Store).
4. Descargarse la app de **Amazon Alexa** si se desea control por voz (también disponible en Google Play y en la App Store).



CONTROL DESDE APP SMART LIFE

En caso de no tener una cuenta en la aplicación Smart life:

1. Asegúrese de que su móvil o Tablet está conectado a la red Wifi.
2. Descárguese la app Smart Life
3. Una vez descargada, abra la aplicación.
4. Regístrese en la app con su correo electrónico, introduzca el código de verificación que le habrán enviado al e-mail y establezca una contraseña.
5. Ya puede añadir sus dispositivos de iluminación siguiendo las indicaciones en la pantalla.

Nota: *En caso de disponer ya de una cuenta en la aplicación Smart Life, introduzca su nombre de usuario y login, se debe de tener en cuenta que para una correcta vinculación del enchufe Wifi a la APP Smart life, se debe de tener el bluetooth activado, así como para su correcto funcionamiento.*

Añadir nuevos dispositivos:

Una vez realizadas las acciones descritas en el apartado anterior, siga los siguientes pasos para añadir nuevos dispositivos:

1. En el menú vaya a Añadir Dispositivos>Iluminación
2. Pulse el botón de reinicio durante 5-7 s hasta que indicador comienza a parpadear en rojo rápidamente (en algunos casos no es necesario, el enchufe al ser conectado a la red se pone automáticamente en modo enlace) dicho botón es el que se muestra en la imagen.



3. En la app, pulsar "Comenzar a buscar dispositivo" Una vez encontrada, se mostrará en la pantalla. Confirme. El enchufe se ha guardado en el dispositivo, podrá cambiar el nombre en la pestaña de modificaciones.
4. Ahora ya puede controlar las diferentes funciones del enchufe desde su móvil o Tablet.

Nota: *Una vez vinculado a la APP Smart Life, automáticamente deberá de quedar vinculado a la aplicación Alexa. De no ser así repita los mismos pasos en la aplicación Alexa desde su móvil o Tablet.*

CONTROL POR VOZ CON ALEXA

Para el control por voz mediante los dispositivos de Amazon Alexa, se deben realizar previamente los pasos anteriores.



1. Una vez configurado el enchufe wifi en la app Smart Life, es necesario descargarse la aplicación de Alexa y encender el altavoz Echo.
2. Una vez descargada, deberá iniciar sesión en su cuenta de Amazon o registrarse si no dispone de ella.
3. En el menú, busque "Seleccionar Skills", seleccione la app Smart Life y clique en "Activar". Siga las instrucciones de la pantalla hasta completar el proceso de vinculación.
4. Diga a Alexa que detecte su dispositivo. Diga "Alexa, descubre mis dispositivos" o, en la app, seleccione "añadir dispositivos".
5. Algunas veces, una vez configurada la skill (paso 2), puede ocurrir que se detecten automáticamente los dispositivos.
6. Ahora puede controlar sus dispositivos con el altavoz o la app de Alexa.

Si quiere añadir algún nuevo dispositivo puede hacerlo a través del menú "añadir dispositivos". Igualmente, puede agrupar varios dispositivos mediante un grupo de control, como por ejemplo "Iluminación cocina" para poder controlar varias bombillas al mismo tiempo.

Nota: *Todo cambio que se realice en el enchufe por medio del botón de regulación del que dispone el enchufe, se verá directamente reflejado en la aplicación. Enchufe y aplicación están ligados entre sí.*



FUNCIONAMIENTO Y USO

Las funciones del enchufe Wifi, desde la APP Smart Life son:

1. Encendido y apagado
2. Ajuste del % de regulación
3. Temporización

Nota: *No dispone de la opción de poder programar a qué hora y día quieres que se encienda o apague, dependiendo de su estado. La primera vez que se conecta el enchufe, la carga conectada a él parpadea 3 veces,*

Encendido/apagado

El encendido/apagado, de la carga conectada al enchufe WIFI, se puede realizar de 2 formas:

- Desde el botón de regulación que tiene el enchufe, pulsándolo.







- Desde la APP, pulsando la opción on/off.



Ajuste del tanto % de regulación

En esta opción se puede configurar el tanto % de la intensidad de luz mínima o máxima deseada de la carga conectada al enchufe, estando su rango del 1% al 100%.

Para acceder a esta configuración, se accede por medio de la opción setting.



Temporización

En esta opción se puede configurar (según el estado de la carga, encendida o apagada), el tiempo que se desea que la carga permanezca en ese estado (encendida o apagada).

Para acceder a esta configuración se accede por medio de la opción timer.

